

POWER METER JW3208C -50/+26dBm

DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE PARA ACOMPAÑARTE EN TUS TAREAS DONDEQUIERA QUE VAYAS.

DESCRIPCIÓN

JW3208 medidor de potencia óptica de mano es un compacto y un instrumento de prueba fácil de usar para redes de fibra óptica, que se pueden utilizar para mediciones de potencia óptica absolutos, así como para las mediciones de pérdida relativa de fibras ópticas. Cuenta con ingeniosa apariencia, amplia gama de medición de potencia, de alta precisión y la función de usuario auto-calibración con alta relación entre rendimiento y precio.



CARACTERÍSTICAS

- Usuario autocalibración función
- pantalla LCD cómodo y pantalla LCD luz de fondo opcional soporta la noche operación
- Las medidas de potencia en dBm o mW y la pérdida de inserción en dB
- Bajo consumo de batería, más de 240 horas de funcionamiento continuo durante tres baterías alcalinas de 1.5V
- 10 función minutos de apagado automático puede ser activada o desactivada.

Campo de uso:

- ✓ Mantenimiento en Telecom.
- ✓ Mantenimiento de televisión por cable de fibra óptica.
- ✓ Laboratorio de pruebas.

ESPECIFICACIONES

Tipo	JW3208A	JW3208C
Longitud de onda (nm)	800 ~ 1700nm	
Detector	InGaAs	
Gama de la medida (dBm)	-70 ~ + 3	-50 ~ + 26
Incertidumbre	± 5%	
Calibrado de longitud de onda (nm)	850,980,1300,1310,1490,1550	
Resolución (dB)	0.01	
Conector óptico	FC (SC intercambiables, ST) /, así como de 2,5 mm universal,	
Fuente de alimentación	Batería alcalina (3 pilas AA de 1,5 V)	
Duración de la pila	240 horas con batería de 1,5 V (3)	
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 ~ +60	
Temperatura de almacenamiento (°C)	-25 ~ +70	
Humedad relativa	0 a 95% (sin condensación)	
Dimensiones (mm)	175x82x33	
Peso (g)	310	

Paquetes estándar

MODELO	INCLUYE
Todos los modelos JW3208	JW3208 medidor de potencia óptica, protectora de caucho, baterías 3pcs 1.5V, manual de usuario, hisopos de algodón y bolsa de transporte suave.